多频段双向放大器

TH


TFU53094



典型的应用领域


- ■缓冲放大器
- 移动通信
- ■高功率前置驱动放大


外形尺寸




XB-2G-N UNIT: mm


测试曲线 (Temp @+25℃)






TDD Band39 Receiving Curve









■TDD波段

■FDD波段

■发射线性输出功率

ACPR

技术指标@25℃

TDD39发射接收频率 TDD40发射接收频率 TDD41发射接收频率

FDD01发射接收频率 FDD03发射接收频率

发射增益 接收增益 发射输出效率 TDD开关时间 输入输出反射系数

收发隔离

接收噪声系数 发射ACPR

及利ACI K

环境温度和湿度

电压/电流 结构尺寸 B39, B40, B41

B01, B03

33 dBm

-50dBc (Pout=2W(Avg), Single-Carrier W-CDMA, 3.84MHz, Channel Bandwidth, Input Signal PAR=7.5dB@0.01% Probability on CCDF)

 $1880 \sim 1920 \mathrm{MHz}$

2300~2400MHz 2555~2655MHz

接收1920~1980MHz 发射2110~2170MHz

接收1710~1785MHz 发射1805~1880MHz

33±2.0dB 20±2.0dB 12%@33dBm 4 µ s max ≤-15dB 70dB


4.6dB max -50dBc (@±3.84MHz)


-40℃-70℃, ≤95% (不结露)


DC +12V/2A max 170mm×120mm×26mm


订单描述


TFU53094 | 指标特性



















电话: 86-010-84164383 传真: 86-010-84164373

网址: http://www.798techway.com

